

## In geval van Storing

- Men hoort een **onderbroken geluidstoon**
- Druk op de toets 'zoemerstop' 
- Lees op het display waar de storing zich voordoet en probeer het probleem op te lossen, druk daarna op 'RESET'  als dit niet lukt bel **ARGINA 03/780.55.20**


## In geval van ALARM


Men hoort een **continue toon** en de rode lamp "alarm" brandt en eventuele directe sturingen zoals bv. branddeuren worden geactiveerd


Druk 'zoemerstop'  binnen ingestelde tijd.  
Het geluidsignaal stopt  
Lees op het display waar het alarm zich voordoet

Indien men niet binnen ingestelde tijd reageert gaat de centrale automatisch over tot **evacuatie**

Ga ter plaatse kijken en druk  binnen ingestelde tijd

In geval van loos alarm, druk 'RESET' 

In geval van reëel alarm druk op de de toets "EVAC"  of dichtstbijzijnde branddrukknop (indien ingesteld)

In geval van herhaalde malen loos alarm van dezelfde detector: druk op de toets 'O/I'  en kies met de pijltjes de optie "zet alle encoders in alarm uit bedrijf".  
Bel de firma **ARGINA 03/780.55.20**

De sturingen worden geactiveerd zoals bv sirenes, telefonische doormelding enz.... Het rode lampje alarm doormelding brandt. Er wordt geëvacueerd. Om de evacuatie te stoppen druk op de toets 'Sirenestop' 